

# ИБП Makelsan LevelUPS - брошюра на продукцию. Юниджет

Постоянная ссылка на страницу: https://www.uni-jet.com/catalog/ibp/on-line-ibp/makelsan-level-ups/

# **LEVELUPS** Серия





Технология преобразования с трехуровневыми выпрямителем & инвертором.

Высокая энергоэффективность











- ⊚ Новая Технология преобразования с 3-х уровневыми выпрямителем & инвертором.
- ⊚ высокий коэффициент выходной мощности 1 (кВа = КВт)
- © Онлайн ИБП с двойной конверсией
- © Технология IGBT PWM выпрямителя & инвертора.
- © Технология цифрового управления (DSP Control)
- © Высокая энергоэффективность до 96%
- © Низкий коэффициент нелинейных искажений ТНD (<3%)
- ⊚ Высокий коэффициент входной мощности (>0.99)
- Двойной вход сети
- ⊙ Опциональный DC/DC Charger/Booster
- ⊚ Широкий Диапазон Входного напряжения
- ⊙ Управление зарядом батарей
- ⊙ Защита от короткого замыкания и перегрузки
- ⊚ Возможность параллельного соединения до 16 единиц
- ⊚ Выборочное количество батарей
- ⊚ Запись до 500 событий в журнале
- ⊙ Статическое и ручное переключение байпаса.
- © Возможность увелечения мощности.
- ⊚ Небольшая зона обслуживания легкая эксплуатация.
- ⊙ Продвинутые коммуникационные возможности.
- ⊚ Совместная работа с генератором.
- © Возможность использования как преобразователь частоты.







# ТРЕХУРОВНЕВЫЕ ОНЛАЙН ИБП

Серия LevelUps ИБП с инновационной 3-х уровневой технологией это система онлайн ИБП двойного преобразования, которая обеспечивает один из самых высоких уровней энергетической эффективности в промышленности..


# Высокая эффективность с инновационной 3-х уровневой технологией

Новый дизайн преобразования с трехуровневыми выпрямителем & инвертором в серии LevelUps приносит новейшие технологии преобразования энергии и эффективность до 96% при оперативной нагрузке 50-75%, которая является наиболее распространенным рабочим диапазоном. Эта высокоэффиктивная система обеспечивает значительную экономию средств по сравнению с традиционными бестрансформаторными ИБП с КПД 93%.

# ○ Высокая эффективность и низкая стоимость обслуживания


Благодаря высокой эффективности до 96% Серия LevelUps потребляет меньше энергии. Высокая Эффективность

- Снижение потерь энергии
- © Снижение потребление электроэнергии и требований по кондиционированию воздуха.
- © Снижение эксплуатационных расходов ИБП



# Высокий коэффициент мощности на выходе. 1

Коэффициент мощности на выходе равный 1 обеспечивает до 25% более активной мощности, в сравнении с традиционными ИБП. Применим к современным система обеспечения питания с индуктивным или емкостным коэффициентом мощности (серверы нового поколения) без снижения активной мощности от 1 опережения до 1 отставания.



# O DSP управляемый IGBT выпрямитель с коррекцией коэффициента мощности

IGBT выпрямитель на основе технологии коррекции коэффициента мощности обеспечивает входной коэффициент мощности, близкий к 1 (≥ 0,99) коэффициент нелинейных искажений входящего тока (THDi) меньше 3%, что позволяет избежать повреждений чувствительной нагрузки

# О Система цифрового управления

Все управляющие функции серии LevelUps, в том числе включения питания, контроль включения, коррекция коэффициента мощности на входе, аккумулятора,контроль напряжения переменного тока на выходе и выключение могут быть реализованы с помощью единой платы цифрового управления

# ○ Низкий коэффициент нелинейных искажений входящего тока THD

Низкий (коэффициент нелинейных искажений входящего тока (THDi) меньше 3%, позволяет избежать повреждений чувствительной нагрузки

# ○ Высокий коэффициент входной мощности

0.99 Входной коэффициент мощности обеспечивает чистую синусоиду входного тока. Высокая мощность способствует снижению затрат наэлектроэнергию, минимизирует расходы на кабели, уменьшает сечение кабелей, количество панелей управления, номинал предохранителей и мощность генератора.

# О Усовершенствованная система управления батареями

Серия LevelUps гарантирует увеличение срока службы батареи и максимизирует ее производительность и надежность за счет точной интеллектуальной зарядки. . Датчики температуры контролируют внутренние и внешние изменения состояния батареи, и регулируют зарядный ток. Усовершенствованное управление батареей информирует о состоянии заряда батарей и резерве их работы на момент времени, отображая эту информацию на ЖК-дисплее. Батареи могут быть протестированы с помощью ИБП в удобное для пользователя время без необходимости выключения системы. Тестирование может быть проведено как автоматически, так и вручную

#### О Статический и Ручной (Обслуживающий) Байпас

LevelUps стандартно применяет статический и байпас. Статический байпас обеспечивает безопасный режим в случае выхода из строя сети, перегрузки или неисправности ИБП. ЕМІ фильтры используются для нейтрализации всплесков и электро помех, при этом нагрузка будет направлена на байпас, для обеспечения дальнейшей защиты. Функция ручного байпаса предназначена для работ по техническому обслуживанию, эта опция включены в дизайн Серии LevelUps. Ручной байпас используется для выключения ИБП без прерывания питания нагрузки. Таким образом ИБП может быть обслужен с полной безопасностью для персонала и защищаемой нагрузки.



# ○ ЕРО (Аварийное отключение)

Функция ЕРО предназначена для выключения ИБП в чрезвычайных ситуациях (пожар, наводнение и т.д.). Система отключает выпрямитель, инвертор и останавливает электропитание (в том числе для инвертора и байпаса), а батарея при этом перестанет заряжаться или разряжаться.

# О Автоматическая Перезагрузка

Когда обе системы - основная и байпас не получают питания, ИБП переходит на работу от системы батарей для обеспечения дальнейшей работы до тех пор, пока батареи полностью не разрядятся. Когда ИБП достигнет полной разрядки, он выключается. ИБП автоматически перезагрузится и возобновит свою работу:

- При восстановлении питания
- При автоматической перезагрузке, после задержки включения (по умолчанию задержка составляет 5 минут).

#### О Идеальная Совместимость с Генератором

LevelUps Серия отлично сочетается с разными источниками электроснабжения, в том числе и с генераторами. Благодаря надежной технологии (IGBT) ИБП обеспечивает бесперебойное питание защищаемого оборудования При совместной работе необходимо выбрать генератор с номинальной мощностью всего на 20% выше мощности ИБП. LevelUps имеет функцию «мягкого старта» которая позволяет плавно увеличивать потребляемую мощность в течении 5 - 15 секунд с уменьшенными показателями искажения входного тока.

### О Рекуперация Энергии для Регенеративных Нагрузок

LevelUps может быть использован с регенеративной нагрузкой, например, такой как синхронный двигатель Регенеративные нагрузки перекачивают энергию назад в сеть, в обычных системах ИБП обратная энергия превращается в тепло что приводит к низкой производительности. ИБП LevelUps с выпрямителем IGBT способны поглощать мощность, генерируемую переменной нагрузкой. Благодаря толерантности к регенеративным нагрузкам возможна совместная работа ИБП с разного рода оборудованием включая генераторы, моторы и другие приложения генерирующие регенеративную нфгрузку.

# О Гибкость в применении

LevelUps совместим с широким спектром приложений. Гибкость достигается за счет большого количества вариантов применения в единичной илипараллельной конфигурции, типа аккумуляторов, аксессуаров и опций.

- Опционный датчик температуры для внешних батарейных блоков (для поддержки компенсации напряжения перезарядки)
- Дополнительные зарядные устройства для оптимизации времени зарядки
- Опционный байпасс
- Опциональная защита от обратного тока
- Разделительные трансформаторы для изменения нейтрального соединения в случае отдельных источников питания или для гальванической развязки между входом и выходом
- Батарейные шкафы различных размеров для обеспечения разлиного времени автономной работы.

# О Расширенный интерфейс пользователя

LevelUps имеет большой и удобный 320х240 ЖК-дисплей, который обеспечивает оперативную информацию на четырех языках. С ЖК-дисплея можно контролировать все параметры рабочего оборудования. ИБП регистрирует до до 500 записей в журнале событий.



# О Параллельная и Резервная Работа

LevelUps отличается легкими масштабируемостью и резервированием. Она готова расти вместе с Вашими требованиями.

Увеличение мощности: ИБП могут быть подключены параллельно для увеличения общей мощности системы. Если один из ИБП выходит из строя, критически важные нагрузки передаются на байпас.

Резервирование: В режиме резервной работы, количество единиц ИБП (N) обеспечивают нагрузку и еще одна единица (N+1) остается в качестве резервной. Все единицы в этой системе разделяют нагрузку одинаково. Если один из ИБП выходит из строя или выводится для проведения профилактических работ, то остальные ИБП продолжают обеспечивать питанием критически важные нагрузки без перерыва

# Особенности параллельной работы:

- Внутренний стандартный микропроцессор для параллельной работы
- © Возможность параллельного подключения до 8 единиц.
- Параллельное соединение кольцевым кабелем
- Автоматическое распознавание разъединённого параллельного кабеля.
- 🔘 Равное разделение тока с помощью цифрового контроля
- ◎ Возможность легкого наращивания мощности
- Всей параллельной системой можно управлять с помощью панели управления одного ИБП
- О Полная синхронизация параллельных блоков
- Изолированная параллельная операционная карта.
- Статический байпас для всех подключенных блоков









МОДЕЛЬ											
Мощность (kBA)	10kBA	15kBA	20kBA	30kBA	40kBA	60kBA	80kBA	100kBA	120kBA	160kBA	200kB/
—————————————————————————————————————	10кВт	15кВт	20кВт	30кВт	40кВт	60кВт	80кВт	100кВт	120кВт	160кВт	200kB
ВХОД											
Диапазон входных напряжений	2201380VAC -15% +18% 3P+N+PE. (Опционально 220/380VAC -37% +22% 3P+N+PE)										
—————————————————————————————————————	> 0.99 при полной нагрузке										
Номинальная частота (Гц)	45-65Гц (возможность регулирования)										
Выпрямитель.	IGBT Выпрямитель										
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDi)											
ВЫХОД											
Диапазон выходных напряжений	220 / 380VAC, 230 / 400VAC и 240/ 415VAC 3P+N ±1% Статический										
Время восстановления	При нагрузке 0% - 100% - 0%, выходной допуск максимум 5%, 1% возвращение на ленту <40мсек										
—————————————————————————————————————	96%, Есо Режим 98%										
	В диапазоне 50Гц. ± 0,5% синхронен с сетью, в режиме аккумулятора 50Гц. ± 0,2%										
Суммарное значение коэффициента	Линейная нагрузка <2%										
нелинейных искажений тока на выходе — (THDv)	нелинейная нагрузка <5%										
Коэффициент формы (СF)	3:1										
Перегрузка	при 125% - 10 мин, при 150% - 1 мин.										
АККУМУЛЯТОРЫ	A production of the control of the c										
Количество аккумуляторов (12DC VRLA)	2x31										
	Номинальная 0,1 С, может регулироваться										
Мощность зарядки	25% от мощности прибора										
Внутренние Батареи	62 x 7Ah or 9Ah Внешние батареи										
СВЯЗЬ		0.	_					511023	ine caraper.		
Интерфейс			RS232	2 в стандартн	ЮМ ИСПОЛНЕ	нии. RS485 i	и SNMP ада	птер опцион	нально		
Сухие контакты	RS232 в стандартном исполнении, RS485 и SNMP адаптер опционально Опционально										
Протокол	SEC, TELNET										
СЕРТИФИКАТЫ						SEC, TEERVET					
Качество					ISO 9001	- ISO 14001 -	ISO 18001				
Безопасность	ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 EN62040 -3 (VFI-SS-111)										
EMC/LVD	EN62040 - 3 (VFI-SS-111) EN62040 - 2 / EN62040 - 1 EN60950										
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ					L1102010 L	, 51102010	1 21 100330				
Рабочая температура				Mexa	/ ∩ °C ~4∩ °C	(nng akky)	AV/JIGTODOR ()	~ 25 °C)			
Температура хранения	Между 0 °C ~40 °С (для аккумуляторов 0 ~ 25 °С) Между -15 °C ~ 45 °С (для аккумуляторов -10 ~ 60°С)										
Класс защиты	Между -15 С ~ 45 С (для аккумуляторов -10 ~ 60 С)										
Корпус	лего Окрашен антистатической краской										
	0-95%										
Влажность	<1000м, Поправочный множитель 1. <2000м, Поправочный множитель >0,92, <3000м; Поправочный множитель >0,84  500 событий с указанием подробностей (Меню состояния сохраняется)										
Рабочая высота	< 100				азанием под	трооностей (	IVIEHHO COCTO	ляния сохран	HACICA)		
Рабочая высота Журнал событий	< 100		500 c				UU 100714 0	0.0141.1141.1			
Рабочая высота Журнал событий Параллельная работа	100		500 0		ение парал	тельной моц		единиц			
Рабочая высота Журнал событий Параллельная работа EPO (Emergency Power Off)	1000		500 c		ение парал Станд	пельной мош	лнение	единиц			
Рабочая высота Журнал событий Параллельная работа	100 кг	100 kr	107 KF		ение парал Станд	тельной моц	лнение	единиц 350 кг	355 кг	475 kr	485 kr

<sup>\* 200-208-220 (</sup>фазы-фазы) опциональная версия.

<sup>\* 3 / 1</sup> фазы, версия доступна от 10 до 30 кВА.